

## Gigaset A120 duo

### Charakterystyczne funkcje:

- Dwie słuchawki w zestawie
- Podświetlany wyświetlacz o przekątnej 1,4"
- Długi czas rozmów / czuwania: 18 / 200 h
- Książka telefoniczna na 50 wpisów
- Technologia ECO DECT

<b>Interfejs:</b>	a/b (analogowy – RJ11)
<b>Standardy:</b>	DECT, GAP
<b>Konfiguracja:</b>	1 linia analogowa (PSTN)
<b>Słuchawki:</b>	Meldowanie do 4 słuchawek (w zestawie 2 słuchawki)



### Podstawowe informacje

#### Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna na 50 numerów z opisem
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
- Szybkie wybieranie numerów (skrótów przyciskami numerycznymi 2-9)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

#### Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP<sup>1</sup>
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia
- Możliwość wyboru melodii dzwonka:
  - 10 melodii standardowych
  - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych

#### Połączenia nieodebrane

- Sygnalizacja nowych połączeń nieodebranych na wyświetlaczu telefonu
- Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z godziną połączenia<sup>1</sup>
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście połączeń nieodebranych

#### Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- Przyjazny design
- Budzik:
  - z melodią do wyboru
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Ustawienie czasu synchronizowane z centralą telefoniczną (przez sygnał CLIP)<sup>1</sup>
- Możliwość montażu na ścianie
- Anteny wewnętrzne
- Współpraca z Gigaset Repeater

#### Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

#### Czas działania

- Czas rozmów: do 18 godzin
- Czas czuwania: do 200 godzin

#### Dźwięk

- Regulowana głośność słuchawki (5 stopni)
- Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów głośności + narastający + wyłączony)
- 10 melodii dzwonka do wyboru
- Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz niski stan naładowania akumulatora)

## Wyświetlacz i menu

### Wyświetlacz

- Podświetlany monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 1,4", alfanumeryczny + linia ikon
- Kolor podświetlenia: bursztynowy

### W trybie czuwania

- Wyświetlanie:
  - daty i godziny
  - stanu naładowania akumulatorów
  - numeru wewnętrznego słuchawki
  - informacji o nowych połączeniach
  - ustawionej godziny budzika

### W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

### Menu

- Wygodne w użyciu menu w 28 językach
- Menu oparte o teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

## Klawiatura

- 12 przycisków numerycznych oraz 5 przycisków funkcyjnych
- Dwukierunkowy przycisk funkcyjny
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „\*”)
- Funkcja Flash (R) – długie przyciśnięcie przycisku „0”
- Funkcja Pauzy (P) – długie przyciśnięcie przycisku „#” w trybie edycji numeru

## ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii<sup>2</sup> (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek<sup>4</sup>
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

## Akcesoria

- Gigaset Repeater
- Maksymalnie 4 słuchawki zalogowane w stacji bazowej

## Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

## Dane techniczne

### Słuchawka

- Czas gotowości: do 200 godzin
- Czas rozmów: do 18 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH, 400 mAh)
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 31 mm  
Szerokość: 47 mm  
Wysokość: 151 mm
- Masa: 100 g

### Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek na froncie stacji bazowej
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 4 słuchawek
- Wymiary: Długość: 61 mm  
Szerokość: 80 mm  
Wysokość: 89 mm
- Masa: 68 g

## Zawartość opakowania

- 2 słuchawki
- 1 stacja bazowa
- 1 ładowarka
- 4 akumulatory AAA (NiMH, 400 mAh)
- 2 pokrywy akumulatorów
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 zasilacz do ładowarki
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

## Kolor

Czarny

<sup>1</sup> funkcja zależna od operatora

<sup>2</sup> w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji

<sup>3</sup> dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT

<sup>4</sup> kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus

Part number:	L36852-H2401-S201
Kod EAN:	4250366827254