

Gigaset A510A

Charakterystyczne funkcje:

- Wyciszanie sygnału dzwonka w zadanych godzinach
- Personalizacja przychodzących połączeń (melodia VIP i kolor podświetlenia wyświetlacza)
- Przyjazny design
- Długi czas czuwania / rozmów
- Automatyczna sekretarka z czasem nagrań do 25 minut

Interfejs:	a/b (analogowy – RJ11)
Standardy:	DECT, GAP
Konfiguracja:	1 linia analogowa (PSTN)
Słuchawki:	Meldowanie do 4 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)



Jakość dźwięku

- Technologia HSP™ (High Sound Performance)
- Tryb głośnomówiący aktywowany podświetlonym przyciskiem rozpoczęcia połączenia („zielona słuchawka”) i regulacją głośności (5 stopni)
- Regulowana głośność słuchawki (5 stopni)
- Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „*”)
- Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego
- 20 melodii dzwonka do wyboru
- Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz niski stan naładowania akumulatora)

Wygoda - podstawowe informacje

Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 23 godzin
- Czas czuwania: do 290 godzin

Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna na 150 numerów z opisem
- Wyróżnianie połączeń z listy VIP dedykowanym sygnałem dzwonka i kolorem wyświetlacza
- Powiększona czcionka dla lepszej czytelności
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
- Sybkie wybieranie numerów (skrótly przyciskami numerycznymi 2-9,0)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP¹
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia
- Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru wyświetlacza dla każdego wpisu w książce telefonicznej
- Możliwość wyboru melodii dzwonka:
 - 16 melodii polifonicznych
 - 4 melodie standardowe
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- Sygnał dzwonka odtwarzany:
 - w słuchawce przez głośnik trybu głośnomówiącego
 - w stacji bazowej
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych
- Wyciszanie sygnału dzwonka w zadanych godzinach
- Możliwość wyciszania połączeń z numerów zastrzeżonych

Połączenia nieodebrane

- Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
- Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z datą i godziną połączenia¹
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście połączeń nieodebranych

Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- Przyjazny design
- Budzik:
 - z melodią do wyboru
 - z funkcją drzemki
 - ustawienie czasu synchronizowane z centralą telefoniczną (sygnał CLIP)¹
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
- Możliwość montażu na ścianie
- Anteny wewnętrzne

Wyświetlacz i menu

Wyświetlacz

- Podświetlany monochromatyczny wyświetlacz graficzny (1,8", 96x64 pikseli)
- Kolor podświetlenia: **4 kolory**

W trybie czuwania

- Wyświetlanie:
 - daty i godziny jako wygaszacza ekranu

W trybie bezczynności

- Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - stanu naładowania akumulatorów
 - wewnętrznej nazwy słuchawki
 - siły sygnału i trybu Eco

W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- Wygodne w użyciu menu w 19 językach
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości (technologia metaldome)
- 12 przycisków numerycznych oraz 7 przycisków funkcyjnych
- Czterokierunkowy przycisk funkcyjny
- Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy)
- Podświetlane przyciski rozpoczęcia („zielona słuchawka”) i zakończenia połączenia („czerwona słuchawka”)
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
- Przycisk Flash (R) – długie przyciśnięcie Pauza (P)

ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii² (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Całkowity pobór mocy dla stacji bazowej w trybie czuwania mniejszy niż 0,4W
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%³
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁴
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Aksesoria

- Gigaset Repeater
- Maksymalnie 4 słuchawki zalogowane w stacji bazowej

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Automatyczna sekretarka

- Zintegrowana automatyczna sekretarka z łącznym czasem nagrań do 25 minut
- Obsługa automatycznej sekretarki z poziomu słuchawki lub stacji bazowej
- 6 melodii dzwonka do wyboru
- Predefiniowana zapowiedź w języku polskim z możliwością nagrania własnej (do 170 sekund)
- Nagrywanie rozmów
- Głosowa zapowiedź daty i godziny pozostawienia wiadomości przy odtwarzaniu
- Ustawiany maksymalny czas nagrania: 1/2/3 minuty lub nieograniczony
- Ustawiany czas przyjęcia połączenia przez sekretarkę:
 - błyskawiczny
 - automatyczny
 - 10/20/30 sekund
- Podsluch nagrywanej wiadomości
- Możliwość przyjęcia połączenia podczas nagrywania wiadomości
- Informacja o nowych wiadomościach na wyświetlaczu słuchawki
- Zdalne odsłuchwanie nagranych wiadomości:
 - odtwarzanie chronione kodem PIN, z dowolnego zewnętrznego numeru telefonicznego
- Ochrona nagrań w przypadku utraty zasilania

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas gotowości: do 290 godzin
- Czas rozmów: do 23 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH)
- Czas ładowania 7 godzin w stacji bazowej
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 28 mm
Szerokość: 50 mm
Wysokość: 154 mm
- Masa: 116 g

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek na froncie stacji bazowej
- Wbudowany głośnik
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 4 słuchawek
- Wymiary: Długość: 134 mm
Szerokość: 124 mm
Wysokość: 38 mm
- Masa: 144 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 stacja bazowa
- 2 akumulatory AAA (NiMH, 550 mAh)
- 1 pokrywa akumulatorów
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor

Czarny

- ¹ funkcja zależna od operatora
- ² w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
- ³ dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
- ⁴ kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus

Part number:	S30852-H2222-S201
Kod EAN:	4250366819921