

Gigaset C610 IP

Charakterystyczne funkcje:

- 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP + 1 PSTN)
- Obsługa 6 słuchawek i 6 kont VoIP
- Wyjątkowa jakość dźwięku HDSP^{1,3}
- Serwisy informacyjne online

Interfejsy:

a/b (analogowy – RJ11)

IP/Ethernet (IEEE 802.3) dla VoIP

Standardy:

DECT, GAP, CAT-iq 1.0, SMS, DHCP, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Konfiguracja:

1 linia PSTN, 6 kont SIP (VoIP)

Słuchawki:

Meldowanie do 6 słuchawek
(w zestawie 1 słuchawka)



Funkcje telefonii IP

- Wieloliniowy system z możliwością rozszerzenia do 6 słuchawek
- Obsługa do 6 kont SIP także od różnych operatorów
- Przypisywanie kont SIP do słuchawek (niezależnie dla połączeń wychodzących i przychodzących)
- Możliwość wyboru linii przed każdym połączeniem
- Do 3 rozmów jednocześnie:
 - 2 rozmowy VoIP
 - 1 rozmowa PSTN + 2 rozmowy VoIP
- Łatwa konfiguracja telefonii internetowej w oparciu o profile operatorów (ponad dostępnych profili)
- Wbudowane kodeki G.711, G.722, G.726, G.729AB⁶
- Wybieranie URI
- Gigaset.net: darmowe połączenia pomiędzy telefonami VoIP Gigaset
- Wybieranie przez linię stacjonarną w przypadku awarii lini VoIP
- Funkcje podczas połączenia VoIP: konferencja, wstrzymywanie/przełączanie, przekierowanie połączenia
- Przełączanie rozmów przyciskiem R
- Mechanizmy QoS²: ToS, Diffserv, konfiguracja DSCP dla SIP i RTP

Usługi

Książka telefoniczna online*

- Dostęp do książek telefonicznych online
- Wyszukiwanie odwrotne (numer -> nazwa)
- Dostęp do książki zdefiniowanej przez użytkownika

E-mail

- Nowe wiadomości e-mail sygnalizowane podświetlanym przyciskiem MWI
- Odczyt wiadomości e-mail na ekranie słuchawki (do 560 znaków)
- Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu słuchawki
- Obsługa kont POP3/POP3S

Aplikacje i serwisy informacyjne

- Łatwy dostęp do informacji:
 - prognoza pogody, kanały RSS, aukcje eBay, translator, encyklopedia, horoskop, biorytm, konwerter jednostek
 - aplikacje użytkownika

Konfiguracja i autoprovisioning

- Łatwa konfiguracja przez interfejs Web lub z poziomu słuchawki
- Obsługa plików konfiguracyjnych
- Autoprovisioning Plug&Play w oparciu o:
 - MAC adres
 - Kod autokonfiguracji

System i oprogramowanie

- Aktualizacja oprogramowania bezpośrednio ze słuchawki, bez konieczności pobierania i wgrywania plików
- Możliwość downgrade'u oprogramowania do wersji ze stanu fabrycznego
- Klient DHCP
- Tagowanie VLAN
- Obsługa HTTP proxy (w tym transfer chunked)
- System operacyjny zabezpieczony przed wirusami
- Synchronizacja z serwerem czasu NTP

Jakość dźwięku

- Tryb HDSP z obsługą szerokopasmowego kodeka G.722 (Cat-IQ 1.0)
- Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku - uruchamiany dedykowanym przyciskiem
- Głośność słuchawki regulowana w 3 poziomach (5 poziomów w trybie głośnomówiącym)
- Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „*“)
- 20 melodii dzwonka do wyboru
- Przycisk wyciszenia mikrofonu
- Złącze zestawu słuchawkowego (jack 2,5 mm)

Podstawowe informacje

Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 12 godzin
- Czas czuwania: do 180 godzin

Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna na 150 numerów z opisem
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami oraz między słuchawką i komputerem PC
- Dialplan: do 30 reguł wybierania numeru (numer, początek numeru, linia IP i PSTN, blokowanie numerów)
- 6 grup VIP - wyróżnianie połączeń z listy VIP dedykowanym sygnałem dzwonka i kolorem czcionki
- Powiększona czcionka wyświetlacza przy wprowadzaniu numeru i połączeniach przychodzących
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów
- Sybkie wybieranie numerów (skrótów przyciskami numerycznymi 2-9,0)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP / CNIP²
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia
- Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru wyświetlacza dla 6 grup VIP w książce telefonicznej
- Możliwość wyboru melodii dzwonka:
 - 13 melodii polifonicznych
 - 7 melodii standardowe
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- Sygnał dzwonka odtwarzany:
 - w słuchawce przez głośnik trybu głośnomówiącego
 - w stacji bazowej
- Wyciszanie sygnału dzwonka w zadanych godzinach

Połączenia nieodebrane

- Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
- Lista połączeń nieodebranych do 30 pozycji, z datą i godziną połączenia²
- Powiadomienie SMS o nieodebranych połączeniach²

Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- Przypomnienie o urodzinach
- Budzik z funkcją drzemki
- Babyfon / Monitoring pomieszczenia (z możliwością włączenia transmisji dźwięku również w obu kierunkach)
- Direct Call (wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku)
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
- Możliwość montażu stacji bazowej i ładowarki na ścianie
- Anteny wewnętrzne

Wyświetlacz i funkcje menu

Wyświetlacz

- Podświetlany graficzny kolorowy wyświetlacz 1,8" (128x160 pikseli, 6 linii, 65 tys kolorów)
- Interfejs użytkownika z trybem uproszczonym i zaawansowanym

W trybie czuwania

- Wyświetlanie:
 - treści serwisów informacyjnych, zegara cyfrowego, lub grafiki jako wygaszacz ekranu

W trybie bezczynności

- Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - stanu naładowania akumulatorów
 - wewnętrznej nazwy słuchawki
 - treści serwisów informacyjnych
 - siły sygnału i trybu Eco

W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- Wygodne w użyciu menu w 19 językach
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości (technologia metaldome)
- 12 przycisków numerycznych oraz 9 przycisków funkcyjnych
- Pięciokierunkowy przycisk funkcyjny
- Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy)
- Podświetlane przyciski rozpoczęcia („zielona słuchawka”) i zakończenia połączenia („czerwona słuchawka”)
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
- Przycisk Flash (R) – długie przyciśnięcie Pauza (P)

Funkcje SMS²

- Obsługa wiadomości SMS w sieci stacjonarnej oraz IP (RTP)²
- Długość wiadomości do 612 znaków
- Pamięć na ok. 30 wiadomości SMS (przy 90 znakach na wiadomość)
- Wysyłanie e-mail przez SMS
- Możliwość zapisania numerów z wiadomości SMS w książce telefonicznej

ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii³ (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Całkowity pobór mocy dla stacji bazowej w trybie czuwania mniejszy niż 0,4W
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%³
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁴
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Aksesoria

- Zestaw słuchawkowy jack 2,5 mm
- Repeater

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP, 1 PSTN)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas gotowości: do 180 godzin
- Czas rozmów: do 12 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH)
- Czas ładowania 8 godzin w stacji bazowej
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 28 mm
Szerokość: 49 mm
Wysokość: 149 mm
- Masa: 114 g

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek na froncie stacji bazowej
- Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- Wymiary: Długość: 46 mm
Szerokość: 132 mm
Wysokość: 105mm
- Masa: 120 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 zaczep do paska
- 1 stacja bazowa
- 1 ładowarka
- 2 akumulatory AAA (NiMH, 550 mAh)
- 1 pokrywa akumulatorów
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 zasilacz do ładowarki
- 1 kabel telefoniczny
- 1 kabel Ethernet
- 1 skrócona instrukcja obsługi lub CD-ROM
- 1 instrukcja podłączenia

Kolor

Czarny

- ¹ Obsługa HDSPTM w stacjach bazowych VoIP przy korzystaniu z operatora obsługującego kodek szerokopasmowy G.722
- ² funkcja zależna od operatora
- ³ w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
- ⁴ dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
- ⁵ kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus