

Gigaset A120

Charakterystyczne funkcje:

- Podświetlany wyświetlacz o przekątnej 1,4"
- Długi czas rozmów / czuwania: 18 / 200 h
- Książka telefoniczna na 50 wpisów
- Technologia ECO DECT

Interfejs:	a/b (analogowy – RJ11)
Standardy:	DECT, GAP
Konfiguracja:	1 linia analogowa (PSTN)
Słuchawki:	Meldowanie do 4 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)



Podstawowe informacje

Wybieranie numerów

- Książka telefoniczna na 50 numerów z opisem
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania 10 ostatnich numerów
- Szybkie wybieranie numerów (skrótów przyciskami numerycznymi 2-9)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)

Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP¹
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego podświetleniem wyświetlacza i przycisku akceptacji połączenia
- Możliwość wyboru melodii dzwonka:
 - 10 melodii standardowych
 - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych

Połączenia nieodebrane

- Sygnalizacja nowych połączeń nieodebranych na wyświetlaczu telefonu
- Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji, z godziną połączenia¹
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście połączeń nieodebranych

Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- Przyjazny design
- Budzik:
 - z melodią do wyboru
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Ustawienie czasu synchronizowane z centralą telefoniczną (przez sygnał CLIP)¹
- Możliwość montażu na ścianie
- Anteny wewnętrzne
- Współpraca z Gigaset Repeater

Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

Czas działania

- Czas rozmów: do 18 godzin
- Czas czuwania: do 200 godzin

Dźwięk

- Regulowana głośność słuchawki (5 stopni)
- Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów głośności + narastający + wyłączony)
- 10 melodii dzwonka do wyboru
- Tony serwisowe (potwierdzenie naciśnięcia przycisku oraz niski stan naładowania akumulatora)

Wyświetlacz i menu

Wyświetlacz

- Podświetlany monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 1,4", alfanumeryczny + linia ikon
- Kolor podświetlenia: bursztynowy

W trybie czuwania

- Wyświetlanie:
 - daty i godziny
 - stanu naładowania akumulatorów
 - numeru wewnętrznego słuchawki
 - informacji o nowych połączeniach
 - ustawionej godziny budzika

W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

Menu

- Wygodne w użyciu menu w 28 językach
- Menu oparte o teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

Klawiatura

- 12 przycisków numerycznych oraz 5 przycisków funkcyjnych
- Dwukierunkowy przycisk funkcyjny
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „*”)
- Funkcja Flash (R) – długie przyciśnięcie przycisku „0”
- Funkcja Pauzy (P) – długie przyciśnięcie przycisku „#” w trybie edycji numeru

ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii² (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek⁴
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

Akcesoria

- Gigaset Repeater
- Maksymalnie 4 słuchawki zalogowane w stacji bazowej

Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

Dane techniczne

Słuchawka

- Czas gotowości: do 200 godzin
- Czas rozmów: do 18 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH, 400 mAh)
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary: Długość: 31 mm
Szerokość: 47 mm
Wysokość: 151 mm
- Masa: 100 g

Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Możliwość montażu na ścianie
- Przycisk przywołania słuchawek na froncie stacji bazowej
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 4 słuchawek
- Wymiary: Długość: 61 mm
Szerokość: 80 mm
Wysokość: 89 mm
- Masa: 68 g

Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 stacja bazowa
- 2 akumulatory AAA (NiMH, 400 mAh)
- 1 pokrywa akumulatorów
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

Kolor

Czarny

¹ funkcja zależna od operatora

² w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji

³ dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT

⁴ kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus

Part number:	S30852-H2401-S201
Kod EAN:	4250366827247